Tekniske data for Beha Miljøovner

Spesifikasjoner som er felles for alle typer Beha Miljøovner

- 220 - 240 volt
- Av/på bryter og elektronisk termostat.
- Termostatens nøyaktighet: 0,2°C ved 20°C romtemperatur.
- Frontens overflatetemperatur: Maksimum 80°C ved 20°C romtemperatur.
- Dobbeltisolert
- Sprutsikker IP X4
- 1,5 m kabel med plugg
- Dybde: 83mm
- Veggramme bygger 33 mm
- Fri avstand under ovn: 30 mm
- Fri avstand til siden: 20 mm
- Fri avstand over ovn: 50 mm

Miljøovner

Type	Farge	Watt	Lengde	Høyde	Avstand mellom veggfester	El nummer
P 4	Hvit	400W	431 mm	400 mm	210 mm	54 498 00
P 6	Hvit, Sort	600W	555 mm	400 mm	210 mm	Hvit: 54 498 01 Sort: 54 498 57
P 8	Hvit	800W	679 mm	400 mm	310 mm	54 498 02
P 10	Hvit, Sort	1000W	803 mm	400 mm	310 mm	Hvit: 54 498 03 Sort: 54 498 58
P 12	Hvit	1250W	927 mm	400 mm	610 mm	54 498 04
P 15	Hvit	1500W	1175 mm	400 mm	610 mm	54 498 05
P 20	Hvit	2000W	1423 mm	400 mm	610 mm	54 498 06
L 5	Hvit, Sort	500W	803 mm	200 mm	310 mm	Hvit: 54 498 10 Sort: 54 498 59
L 7	Hvit	750W	1051 mm	200 mm	610 mm	54 498 11
L 10	Hvit, Sort	1000W	1299 mm	200 mm	610 mm	Hvit: 54 498 12 Sort: 54 498 60
L 12	Hvit	1250W	1669 mm	200 mm	910 mm	54 498 13

Tilbehør til Miljøovner

Spareplugg TP 100, for P og L ovner Valgbare spareprogrammer på 5, 7 og 15 timer 220 - 240 volt		**Spareplugg TP 100 Hvit**	54 498 18
		Spareplugg TP 100 Sort	54 498 61
iJaz Startpakke	Inneholder: Hovedsentral, 3 stk. RP 200, 1 stk SP 16		54 499 05
iJaz Hovedsentral	• Trådløs styringssentral til Beha Miljøovner med RP 200 eller som strømbryter med SP 16 • Krever ingen installasjon • Brukervennlig design med touch display • Kan styre inntil 16 soner • Uendelig antall produkter pr. sone • Innebygd sender og mottaker • 433 MHz, 300 meter rekkevidde • Kan styres via GSM modul (Ring hytta varm) • Innebygd termometer med digital visning • Backup tid ved strømbrudd: Minimum 3 døgn • Farge: Grå		54 499 00
iJaz RP 200 Radioplugg	• Radioplugg for Beha iJaz-system • For montering på Beha Miljøovner type P og L produsert etter august 2005 • Pauseknapp med automatisk oppheving • Funksjoner vises med lysdioder • Fire funksjoner, Normal, senk 5°C, frostsikring og AV • Automatisk kaldras sperre ved lufting • Farge: Hvit eller sort		Hvit: 54 499 01 Sort: 54 499 02
iJaz SP 16 Trådløs strømbryter	• Trådløs bryter for Beha iJaz-system • Belastning inntil 16 A • Funksjon vises med lysdioder • Pauseknapp med automatisk oppheving • Egen av/på knapp • Farge: Hvit		54 499 03
Gulvbrakett GB 200, for L ovner Mål: D 70 mm, H 167 mm, B 33 mm			54 498 40
Koblingsboks for fast installasjon KB 200			54 498 17

BEHA

Beha Elektro AS, 3940 Porsgrunn, Norge Tlf.: 35 51 62 50 Fax: 35 51 62 60
E-post: post@beha.no Internett: www.beha.no